



## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Литий-ионные аккумуляторные батареи **DAEWOO** предназначены для применения в соответствующей аккумуляторной садовой и бытовой технике **DAEWOO**.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАНИЕ!

Заряжайте аккумуляторные батареи только соответствующим зарядным устройством.

- Используйте только оригинальное зарядное устройство **DAEWOO**, предназначенное для Li-Ion аккумуляторных батарей.
- Параметры тока и напряжения аккумуляторной батареи должны соответствовать параметрам зарядного устройства.
- Соблюдайте особую осторожность при обращении с батареей. Не роняйте и не подвергайте аккумулятор давлению или любой другой форме механического напряжения.
- Держите аккумуляторную батарею вдали от источников тепла и холода.
- Не помещайте аккумуляторную батарею в воду и не закорачивайте контакты.
- Не открывайте и не пытайтесь отремонтировать аккумуляторную батарею, в случаях повреждений и дефектов обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Не разрешайте детям играть с аккумуляторной батареей, опасно для здоровья.
- Ни в коем случае не пытайтесь заряжать поврежденную аккумуляторную батарею.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DABT 2521Li	DABT 4221Li	DABT 5021Li	DABT 8221Li
Тип батареи	Li-Ion			
Напряжение, В	21			
Совместимое зарядное устройство (в комплект не входит)	DACH 2021 Li / DACH 4021Li DACH 5021Li / DACH 8021Li			
Емкость, Ач	2.5	4.0	5.0	8.0
Допустимый диапазон температур зарядки	+10...+30°C			

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккумуляторная батарея 1 шт., руководство пользователя 1 шт., упаковка 1 шт.

## ПРОВЕРКА ЗАРЯДА LI-ION

Аккумуляторные батареи, кроме **DABT 3016Li**, снабжены индикатором уровня остаточного заряда. Для проверки уровня заряда, оставшегося в батарее, нажмите кнопку, если четыре светодиода светятся зеленым светом, емкость аккумуляторной батареи составляет от 75% до 100%. Если только один светодиод горит зеленым, а другие выключены, емкость аккумуляторной батареи ниже 10%. В этом случае аккумулятор необходимо зарядить.

## ЗАРЯДКА LI-ION АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Аккумуляторная батарея поставляется в разряженном состоянии, перед первым использованием произведите полную зарядку соответствующим зарядным устройством.

Во время зарядки батарейный блок слегка нагревается. Это нормально и не указывает на проблему.

По завершении зарядки отключите зарядное устройство от источника питания и извлеките аккумуляторную батарею или штекер зарядного устройства.

## ХРАНЕНИЕ

Аккумуляторную батарею храните в полностью заряженном состоянии в недоступном для детей сухом темном помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающей среды от +5 до +40 °C, и относительной влажности не выше 80%. Не допускается хранение в одном помещении с химически активными веществами.

При длительном хранении необходимо производить полную зарядку аккумуляторной батареи один раз в три месяца.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Допускается транспортировать продукцию любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов.

## СРОК СЛУЖБЫ

При выполнении всех требований настоящего руководства по эксплуатации, срок службы изделия составляет **5 лет** с даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Аккумуляторную батарею и инструкцию по эксплуатации следует хранить на протяжении всего срока эксплуатации. Аккумуляторную батарею запрещено утилизировать с бытовыми отходами. Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования, или по истечении срока службы аккумуляторная батарея подлежит сдаче в приемные пункты по переработке в соответствии с требованиями и законами, действующими в вашем регионе.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основной гарантийный срок на изделие составляет **12 месяцев** со дня продажи. В течение Гарантийного срока устраняются бесплатно неисправности, возникшие из-за применения некачественного материала при производстве и дефекты сборки, допущенные по вине производителя. Изделие принимается в ремонт в чистом виде и полной комплектности.